



| ACTION   | VIEW          |                                       | PROFIL UTILISATEUR |  |  |  |  |   |                 | CONSEQUENCES  |  |
|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---|-----------------|---|--|
|  | FROM          | TO                                    | Non connecté       | ALL (droit par défaut)   | UTILISATEUR (profil par défaut de tout utilisateur enregistré) | RESPONSABLE  | ADMIN  | ADMIN-PLUS  | SUPER-ADMIN     | Changement  | EMAIL                                      |
| <b>Actions de modification CRUD (Create, Read, Update, Delete) :</b> |               |                                       |                    |  |  |  |  |   |                 |   |  |
| <b>Add (Create)</b><br>Création d'une fiche matériel                 | View ou Index | View (vue détaillée du matériel créé) | N                  | Y<br>on ne voit pas la partie administrative   | doit être propriétaire du matériel                             | peut désigner un autre propriétaire  | Idem RESPONSABLE<br>+ voit partie administrative | Idem ADMIN  | Idem ADMIN-PLUS | <b>Matériel CREATED</b><br>(la fiche matériel reste modifiable) | Envoi à P + R (Propriétaire + Responsable) |
| <b>Edit (Update)</b><br>Modification d'une fiche matériel            | View ou Index | View                                  | N                  | Y<br>ssi materiel - CREATED (toutes les infos) ou - VALIDATED (certaines infos seulement)<br>on ne voit pas la partie administrative | doit être propriétaire du matériel                             | doit être responsable du matériel (responsable du groupe métier ou thématique du matériel) | Idem ALL<br>+ voit partie administrative         | Idem ADMIN<br>Par ce moyen, il peut « <b>rérograder</b> » le statut d'un matériel (ex : repasser de ARCHIVED à VALIDATED) | Idem ADMIN-PLUS |   | P + R                                      |
| <b>Delete</b>  | View ou index | Index (après confirmation)            | N                  | Y<br>ssi materiel CREATED  | + doit être propriétaire du matériel                           | + doit être responsable du matériel  | Idem ALL   | Idem ADMIN  | Idem ADMIN-PLUS | <b>Matériel Supprimé</b>  | P + R                                      |

| ACTION   | VIEW                        |                             | PROFIL UTILISATEUR |                          |  |   |       |            |             | CONSEQUENCES |   |       |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--|---|-------|------------|-------------|--------------|---|-------|
|  | FROM                        | TO                          | Non connecté       | ALL (droit par défaut)   | UTILISATEUR (profil par défaut de tout utilisateur enregistré) | RESPONSABLE                                     | ADMIN | ADMIN-PLUS | SUPER-ADMIN | Changement   | EMAIL   |       |
| <b>Actions de changement d'état du matériel :</b>      |                             |                             |                    |                          |  |   |       |            |             |              |   |       |
| Validate   | View ou index               | Reste dans la vue d'origine | N                  | Y                        | N  | Y ssi matériel technique                        | Y     | Y          | Y           | Y            | <b>Matériel VALIDATED</b><br>(désormais, seuls certains champs du matériel sont encore modifiables) | P + R |
| ToArchive  | View ou index               | Reste dans la vue d'origine | N                  | Y                        | N  | Y   | Y     | Y          | Y           | Y            | <b>Matériel TOBEARCHIVED</b><br>(désormais, le matériel n'est plus modifiable)                      |       |
| Archive  | View ou index               | Reste dans la vue d'origine | N                  | N                        | N  | N   | Y     | Y          | Y           | Y            | <b>Matériel ARCHIVED</b><br>(désormais, le matériel n'est plus visible, sauf par ADMIN)             | P + R |
| <b>Actions de suivi et d'emprunt sur un matériel :</b> |                             |                             |                    |                          |  |   |       |            |             |              |   |       |
| Add (Suivi/Emprunt)                                    | Matériel View               | Suivi View                  | N                  | Y ssi matériel VALIDATED | Y ssi propriétaire du matériel suivi ou emprunté               | Y ssi responsable du matériel suivi ou emprunté | Y     | Y          | Y           | Y            | <b>Suivi/Emprunt CREATED</b>  | P + R |
| Edit (Suivi/Emprunt)                                   | Matériel View ou Suivi View | Suivi View                  | N                  | Y ssi matériel VALIDATED | Y ssi propriétaire du matériel suivi ou emprunté               | Y ssi responsable du matériel suivi ou emprunté | Y     | Y          | Y           | Y            |   | P + R |
| Delete (Suivi/Emprunt)                                 |                             |                             |                    | Y                        | Y ssi propriétaire du matériel suivi ou emprunté               | Y ssi responsable du matériel suivi ou emprunté | Y     | Y          | Y           | Y            | <b>Suivi/Emprunt supprimé</b>   | P + R |

